

# S850

Élégant sur toute la ligne



## Plus Produits



**Grand écran 1,8"**  
65000 couleurs



**Mains-libres son HDSP™**



**Cat IQ**

**Compatible Cat-IQ 2.0\*\***  
Voix HD



**Connexion Bluetooth**



**Vibreur**



**Répertoire 500 contacts**  
Vcard



**Autonomie**  
Conversation : 12 h - Veille : 300 h

## Points forts Gigaset



Conçu et fabriqué  
en Allemagne

**EXIGENCE  
QUALITÉ**

Faible taux de retour SAV  
Réparation en France



Packaging optimisé  
Modes ECO-DECT



Son Haute Qualité  
Technologie brevetée Gigaset  
avec annulateur d'écho

## Fonctionnalités communes

### Afficheur du combiné

- Écran rétro-éclairé, couleur TFT 1,8" (8 lignes)
- Résolution QVGA (128 x 160 pixels)
- Fond d'écran paramétrable par l'utilisateur (Noir ou Blanc)
- Écran de veille et fond d'écran personnalisables (image téléchargeable)
- Date/heure (format analogique ou digital)
- État de charge de la batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO

### Affichage en communication

- Durée de communication
- Accès aux fonctions silence, double appel et options sur l'écran

### Menu

- Menu intuitif et moderne avec icônes et touches d'accès rapide

### Clavier du combiné

- Clavier ergonomique, haute qualité, rétro-éclairé
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche «\*»
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche «#»
- Numérotation abrégée (touches 2-9)
- Touche «Messages»
- Touche de gestion du double appel « R »
- Touche mains-libres dédiée
- Touche de gestion du profil audio
- Touche de gestion du volume sur le côté du combiné

### Acoustique du combiné

- HSP (High Sound Performance™)
- HDSP Ready<sup>(1)</sup>
- Touche de gestion de volume sur le côté du combiné
- Compatible Cat-IQ 2.0 (Voix HD)\*\*
- Mode Mains-libres avec son de très haute qualité
- 22 sonneries configurables
- Touches de modification du volume sur le côté du combiné
- Profil audio selon l'environnement acoustique (calme, bruyant, personnel)
- Volume du combiné réglable sur 5 niveaux (combiné)
- Volume de la sonnerie polyphonique réglable sur 5 niveaux, modes Crescendo et On/off.
- Fonction mute

### Configuration multi-combinés (jusqu'à 6)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants

### Répertoire

- Capacité jusqu'à 500 contacts vCard
- (Prénom, Nom, jusqu'à 3 numéros, e-mail, anniversaire, mélodie, photo)
- Contact VIP : Une mélodie et une photo spécifique peuvent être associées à un contact

### Numérotation

- Pré numérotation avec correction possible
- Affichage du nom lors d'appels sortants
- Accès direct à la liste de numérotation (20 derniers numéros composés)
- Appel direct
- Numérotation via touches abrégées (touches 2-9)

### Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du Nom, du Numéro<sup>(2)</sup> et de la photo
- 22 mélodies plus mélodies téléchargeables via le logiciel Gigaset QuickSync
- Mode Jour/Nuit (appel silencieux en fonction de la plage horaire, ne prend pas en compte les contacts VIP)
- Suppression de la sonnerie ou blocage des appels anonymes
- Fonction Liste noire/Blocage d'appel (15 numéros)

### Journal des appels

- Appels manqués signalés sur le combiné et via une LED sur la base
- Liste des 20 derniers numéros composés
- Liste des 20 derniers appels manqués
- Liste des 20 derniers appels reçus

### Autres fonctions

- Réveil avec fonction « Répéter », choix de la mélodie
- Calendrier avec fonction « Rappel »
- Fonction surveillance de pièce / Babyphone
- Gestion du renvoi d'appel vers un numéro externe<sup>(2)</sup>
- Fonction Appel direct
- Fonction SMS<sup>(2)</sup>
- Compatible avec le Gigaset Repeater<sup>(3)</sup>
- Compatible avec le clip Mains-libres L410

### Connectivité

- Interface PC et Mac (logiciel Gigaset QuickSync) via micro-USB (câble non fourni dans le pack S850) ou Bluetooth™
- Via l'interface micro-USB :
  - Transfert de répertoire d'un PC/Mac Microsoft Outlook® vers le combiné Gigaset
  - Téléchargement à partir d'un PC/Mac de photos de contacts, fonds d'écran et mélodies (.mp3, .wav, .wma, .bmp, .jpg, .gif)
- Via l'interface Bluetooth™ :
  - Connexion d'une oreillette Bluetooth™ ou d'un casque prise jack 2.5 mm
  - Transfert des contacts Vcard vers ou à partir d'un mobile compatible ou PC/Mac
- SUOTA\*\* (Software update over the air)

### Fonction SMS<sup>(2)</sup>

- Envoi /réception de SMS contenant jusqu'à 612 caractères

## Caractéristiques techniques

### Combiné

Dimensions (L x l x e) / Poids : 151 mm x 49 mm x 26 mm / 110 g  
Autonomie en veille / en communication : 300 h max / 12 h max  
Portée<sup>(3)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m  
Batterie : 2 x AAA NIMH

### Base

Dimensions (L x l x e) / Poids : 116,4 mm x 96,4 mm x 62,5 mm / 96 g  
Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable  
Montage mural possible

### Chargeur

Dimension (L x l x e) / Poids : 40 mm x 81 mm x 80 mm / 42 g

## ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT :
  - Mode « Portée Maximum » : lorsque le mode est désactivé\*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80% (en contrepartie d'une portée réduite)
  - Mode « Sans émission<sup>(4)</sup> » : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille\* (quand la fonction est activée).

## Systemes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public / Box ADSL / PaBX
- **Standards** : DECT, GAP
- **Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

Réf.	Gencod
S850	4250366843995

<sup>(1)</sup> HDSP Ready, (Son qualité haute définition), lorsque le combiné est utilisé avec une base IP

<sup>(2)</sup> Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

<sup>(3)</sup> Hors fonction «Portée Maximale»

<sup>(4)</sup> Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le mode «sans émission»

\* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement

\*\* Fonction disponible courant Septembre 2015