

Pure Charge&Go Nx

Données techniques

RIC
Classe D
LPPR > 20 ans : 2335791
LPPR > 20 ans : 2355084



7Nx

5Nx

3Nx

**Ecouteur S**

- 56 dB / 119 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 45 dB / 108 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur M

- 70 dB / 129 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 60 dB / 119 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur P

- 80 dB / 134 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 70 dB / 124 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur SP

- 82 dB / 138 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 75 dB / 130 dB SPL (coupleur 2cc)

Pure Charge&Go Nx | caractéristiques et accessoires

	7Nx	5Nx	3Nx
Traitement du signal			
Own Voice Processing (OVP) ¹⁾	■■■■■	■■■■■	■■■■■
3D Classifier	■■■■■	■■■■	■■■
Traitement du signal (canaux) / Gain/MPO (curseurs)	48 / 20	32 / 16	24 / 12
Programmes d'écoute	6	6	6
Qualité sonore			
HD Spatial	●	●	●
Dynamique étendue	●	●	●
Bande passante étendue	●	—	—
EchoShield	●	—	—
HD Music (présélections)	3	1	—
eWindScreen binaural ^{1) 2)}	●	●	—
eWindScreen	●	●	●
Réduction du bruit			
Traitement parole et bruit (positions)	7	5	3
SoundSmoothing (positions)	3	3	1
Emergence directionnelle de la parole (positions)	3	1	—
Anti Larsen	●	●	●
Intelligibilité			
Directivité			
Super Focus ¹⁾	●	●	●
Spatial SpeechFocus ^{1) 3)}	●	●	—
SpeechFocus	●	●	—
CROSPhone ¹⁾	●	●	●
Compression fréquentielle	●	●	●
Streaming Audio			
Made for iPhone	●	●	●
Volume adaptatif du streaming ⁴⁾	●	●	●
Acouphènes			
Amplification encochée	●	●	●
Bruit de thérapie	●	●	●
Adaptation			
Smart Optimizer et Data Logging	●	●	●
Acclimatation automatique	●	●	●
Guide des performances	●	●	●
InSituGram	●	●	●
Learning (situations)	6	3	1
TeleCare			
TeleCare 3.0	●	●	●

¹⁾ Adaptation binaurale requis

²⁾ Pour le 5Nx, non disponible dans le programme Universel

³⁾ Pour le 5Nx dans le programme Promenade ou avec le Spatial Configurator seulement

⁴⁾ Streaming audio uniquement

● disponible ■■■■■ degré de performance — non disponible

Pure Charge&Go Nx | caractéristiques et accessoires

	7Nx / 5Nx / 3Nx
Fonctionnalités spécifiques	
Notation IP	IP68
Contact de charge	—
Taille de pile	—
Marche/arrêt par tiroir pile	—
Coque nanoprotégée	●
e2e wireless 3.0	●
Contrôles utilisateur synchronisés via e2e	●
Programmation sans fil	●
Configuration des appareils	
Cache bouton	—
Potentomètre	—
Bouton poussoir	●
Rocker switch	—
Kit de changement de couleur	○
Tiroir pile – entrée directe audio	—
Tiroir pile sécurisé	—
Small earhook	—
Accessoires de programmation	
ConnexxAir, ConnexxLink	—
NoahLink wireless	●
Pile de programmation	—
Accessoires	
miniPocket	○
StreamLine TV	○
StreamLine Mic	○
Chargeur à induction	obligatoire
Applications	
myControl App	○
touchControl App	○
	○

● disponible ○ option — non disponible